

NMP 18 LTX BL M10 (601788840) Akku-Nietmutternpistole 18V; metaBOX 145 M

Bestell-Nr. 601788840

EAN 4061792210981



Abbildung stellvertretend



- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
- Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
- Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
- LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
- Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
- Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
- Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietmuttern
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Max. Blindnietmuttern in Alu	M 10
------------------------------	------

Max. Blindnietmuttern in Stahl	M 8
--------------------------------	-----

Max. Blindnietmuttern in Edelstahl	M 6
------------------------------------	-----

Setzkraft	15 kN
-----------	-------

Gerätehub	10 mm
-----------	-------

Gewicht ohne Akkupack	2 kg
-----------------------	------

Gewicht mit Akkupack	2.4 kg
----------------------	--------

Vibration

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Geräuschemission

Schalldruckpegel	52 dB(A)
------------------	----------

Schalleistungspegel (LwA)	63 dB(A)
---------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

Gewindedorne M4, M5 und M6

Sechskantschlüssel

Doppelmaulschlüssel

metaBOX 145 M

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Mundstücke M4, M5 und M6

Setzkraft-Infokarte